


Größe 6,3
FASTON-Flachstecker

(Fortsetzung)


zum Anschrauben

Size 6.3
FASTON Tabs


(continued)

Screw-Type


Typ Type	Anzahl Einheiten No. of Pieces	Bohrungs- durchmesser Bore Hole Diameter mm	Abmessungen Dimensions mm				Bestell-Nummern/Part Numbers		
			W	L	E	T	CuZn Brass	CuZn, verzinkt Brass, tin plated	Sonstige Oberfläche Other Finish
F	1	2,0	—	—	—	—	141621-1	141621-2	—
		4,1	6,3	19,1	4,0	8,0	140734-1	140734-2	—
		4,3	6,3	19,2	4,0	7,0	160257-1	160257-2	—
	2	4,1	6,3	19,1	4,0	17,5	140692-1	—	—
		4,1	—	—	—	—	140735-1	—	—
	1	—	6,3	16,1	—	7,5	41972-0	41973-0	Stahl, vernickelt/Steel, nickel plated 42559-1
		—	—	—	—	—	—	—	Stahl/Steel 42559-4
	Streifen/Strip	4,1	6,3	19,1	4,0	—	282051-1*	—	—
	1	4,1	—	—	—	—	182934-1*	182934-2*	—
		—	—	—	—	—	—	—	—



G



H



I

Typ Type	Anzahl Einheiten No. of Pieces	Bohrungs- durchmesser Bore Hole Diameter mm	Abmessungen Dimensions mm					Bestell-Nummern/Part Numbers			Mit Rastloch With Hole	
			B	W	L	E	T	CuZn Brass	CuZn, verzinkt Brass, tin plated	Sonstige Oberfläche Other Finish		
G	1	3,3	—	6,3	25,7	—	8,0	41284-0	41474-0	CuZn, vers./Brass, silver plated	60223-1	—
		4,1	—	—	—	—	—	182079-1*	182079-2*	—	—	
		4,1	—	6,3	30,0	—	8,0	140736-1	140736-2	—	x	
	2	3,3	—	6,3	25,7	—	17,5	41285-0	41475-0	—	—	
		4,1	—	6,3	30,0	—	17,5	140603-0	140604-0	—	—	
		4,4	—	6,3	25,7	—	17,7	41614-0	—	—	—	
	3	3,3	—	6,3	25,7	—	25,7	41286-0	—	—	—	
		4,1	—	6,3	30,0	—	27,1	140605-0	140606-0	—	—	
		4,4	—	6,3	25,7	—	25,7	41615-0	—	—	—	
	4	3,3	—	6,3	25,7	—	36,6	41368-0	41483-0	—	—	
		4,4	—	6,3	25,7	—	36,6	41622-0	—	—	—	
	Streifen/Strip	2,5	—	6,3	25,7	—	—	—	42624-2	—	—	
		3,3	—	6,3	25,7	—	—	42206-1	42206-2	—	—	
		4,0	—	6,3	30,0	—	—	140720-1	—	—	—	
		4,1	—	—	—	—	—	282053-1*	—	—	—	
H	1	3,0	1,7	6,3	18,4	4,0	8,0	140687-1	—	Stahl/Steel	Stahl, vern./Steel, nickel plated	—
		3,0	1,7	6,3	18,4	4,0	8,0	141932-1	141932-2	—	—	x
		4,1	1,7	6,3	18,4	4,0	8,0	181950-1*	—	—	—	x
		4,1	1,7	6,3	18,4	4,0	8,0	140595-0	140596-0	141087-1	141087-2	—
	Streifen/Strip	4,1	1,7	6,3	18,4	4,0	—	280276-1*	—	—	—	
I	1	3,1	9,0	6,3	8,9	4,0	8,0	182935-1*	182935-2*	—	—	
		3,7	9,0	6,3	8,9	4,0	8,0	140856-0	—	—	—	
		4,1	9,0	6,3	8,9	4,0	8,0	140814-1	140814-2	—	x	
		4,1	9,0	6,3	8,9	4,0	8,0	181949-1*	181949-2*	—	x	
		5,2	9,0	6,3	8,9	4,0	8,0	181948-1*	181948-2*	—	x	
		5,2	9,0	6,3	8,9	4,0	8,0	141036-1	—	—	x	
	2	4,1	9,0	6,3	8,9	4,0	17,5	140657-0	—	—	—	
		4,1	9,0	6,3	8,9	4,0	—	280271-1*	—	—	—	
	Streifen/Strip	4,1	9,0	6,3	8,9	4,0	—	140738-1*	—	—	—	
	5,1	9,0	6,3	8,9	4,0	—	280270-1*	—	—	—		

Für Positive Lock werden Flachstecker mit Rastloch benötigt

* Mit Rastloch für Positive Lock Flachsteckhülse

Tabs with hole are required for Positive Lock

* With hole for Positive Lock Receptacle

Verbindlich für Toleranzen der Abmessungen und technische Werte sind ausschließlich die neuesten AMP Kundenzeichnungen bzw. Produkt-Spezifikationen, die Sie auf Anfrage erhalten.
All specifications subject to change. Consult AMP for latest design specifications.